ЩРН-12

ВА-47-29 3Р I=25А

ЩО-2
Ру=4,972кВт
Iр=7,53А

Распредели-тельное устройство	Аппарат отходящей линии(ввода) Обозначение; тип;Iном.А; расцепитель или плавкая вставка,А.	Участок сети 1	Пусковой аппарат Обозначение; тип; Iном.А; расцепитель или плавкая вставка,А; установка теплового реле,А.	Участок сети 2	Участок сети	Кабель, провод				Труба		Электроприемник			
						Обозна-чение	Марка	Кол, число жил и сечение	Длина, (м).	Обозначение на плане.	Длина (м).	Обозна-чение	Руст. или Рном. кВА.	Iрасч. или Iном. Iпуск, А	Наименование, тип, обозначение чертежа, принципиальной схемы.
ВА47-29 2Р	I= 16А	1	компл				ВВГнг	3х1,5	20,0	П.20	20,0	2-1	0,504	2,29	Освещение
ВА47-29 2Р	I= 16А	2	компл				ВВГнг	3х2,5	12,0	П.20	12,0	2-2	0,40	1,82	Штепсельные розетки
ВА47-29 2Р	I= 16А	3	компл				ВВГнг	3х1,5	15,0	П.20	15,0	2-3	0,432	1,96	Освещение
ВА47-29 2Р	I= 16А	4	компл				ВВГнг	3х1,5	26,0	П.20	26,0	2-4	0,648	2,94	Освещение
ВА47-29 2Р	I= 16А	5	компл				ВВГнг	3х2,5	30,0	П.20	30,0	2-5	0,648	2,94	Освещение
ВА47-29 2Р	I= 16А	6	компл				ВВГнг	3х2,5	16,0	П.20	16,0	2-6	0,20	0,91	Штепсельные розетки
ВА47-29 2Р	I= 16А	7	компл				ВВГнг	3х1,5	35,0	П.20	35,0	2-7	0,792	3,60	Освещение
ВА47-29 2Р	I= 16А	8	компл				ВВГнг	3х1,5	22,0	П.20	22,0	2-8	0,648	2,94	Освещение
ВА47-29 2Р	I= 16А	9	компл				ВВГнг	3х2,5	20,0	П.20	20,0	2-9	0,70	3,18	Штепсельные розетки
ВА47-29 2Р	I= 16А	10													Резерв
ВА47-29 2Р	I= 16А	11													Резерв
ВА47-29 2Р	I= 16А	12													Резерв

						2012г.	Заказ: 030/02-12 ЭО
						Ульяновская область, г. Барыш, квартал Советский, д1а	
Изм	К. уч.	Лист	№док	Подпись	Дата		
ГИП		Остапчук				Капитальный ремонт здания Отдела №1 УФК по Ульяновской области	Стадия: ПД; Лист: 2; Листов: 5
Исполнитель		Соловьева					
Н. контр						Расчетная схема осветительного щита ЩО-2	ООО "БЭСТ-ПРОЕКТ" г.Ульяновск